

POWER-XTRA

PX200

USB ŞARJ CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

Birikim Pilleri Batarya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
www.power-xtra.com

I. Teknik Özellikler

1. 5V/1A mikro-USB giriş, kullanımı ve taşınması kolay.
2. Şarj edilen pil tipleri: Ni-Mh/Ni-Cd (AA/AAA) ve 9V 6F22 tipi piller. Çift olarak şarj edilmeleri gerekir.
3. Birçok şarj kesme teknolojisi ve koruma fonksiyonunu kullanarak güvenli şarj ettiğinden emin olabilirsiniz.
4. Mikroişlemci kontrolü, şarjı akıllıca kontrol eder ve şarj sırasında süreyi hesap etmeye gerek duymaz. Otomatik kapanma fonksiyonu bulunur.

II. LED Işıkların Açıklaması ve Koruma Fonksiyonu:

Şarj cihazının, her bir ikili pil yuva grubuna karşılık gelen iki beyaz LED göstergesi vardır.

1) LED Gösterge:

1.1. Cihazı çalıştırma talimatları :

Şarj cihazı, USB şarj kablosu ile bağlıken ve USB arabirimi devredeyken, cihazda kendi iç-testin etkin olduğunu göstermek amacıyla gösterge ışığı yanar ve 1.5 sn. sonra söner.

1.2. Şarj etme talimatları:

Cihaz açılışı iç testi geçildikten sonra pilleri yerleştirin, yuva grubuna karşılık gelen LED, şarj işlemi yürütüldüğünü göstermek amacıyla yanıp sönmeye başlayacaktır. Şarj sona erince LED ışık, işlemin bittiğini göstermek amacıyla sürekli yanık kalacaktır.

2) Şarj tespiti, şarj koruma fonksiyonu açıklaması:

- 2.1. Maksimum şarj voltajı koruma fonksiyonu,
- 2.2. Negatif voltaj tespit fonksiyonu,
- 2.3. Düşük voltaj tespit fonksiyonu,
- 2.4. Ters bağlantı koruma fonksiyonu, kısa-devre koruması,

2.5. Kötü durumdaki pil tespiti: böyle bir pil konulmuşsa ışık sönük yanacaktır.

2.6. Şarj edilemeyen pil tespiti: Şarj edilemeyen bir pili yerleştirdiğinizde, ön-şarj algılamasından sonra otomatik şarj durdurma

2.7. Maksimum şarj süresi koruma fonksiyonu,

2.8. Giriş gücü tespiti, şarj cihazı gücün yetersiz kaldığını tespit ederse, iki LED ışık aynı anda yanıp sönecektir.

III. Elektriksel Parametreler

1. Giriş: DC 5V/1A;

2. Çıkış:

Ni-Mh/Ni-Cd 2.96V 300 mA±10% x2 çift

Ni-Mh/Ni-Cd 9V 30 mA x2 çift

IV. Fiziksel Karakteristikler

1.1. Boyutlar:

75x68x25 mm

1.2. Ağırlık:

55.3 g

1.3. Görünüş:

Cihaz görünüşü Şekil.1a'daki gibidir.



Şekil.1a

V. Paketleme ve Depolama

1. Paket: Renkli kutuda paketleme

2. Mikro-USB:

Mikro 5P USB: 500±10 mm uzunluğunda, siyah

3. Depolama:

Bu cihaz, temiz, kuru ve havalandırılmış bir odada -20°C – 80°C ortam sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Aşındırıcı malzemelerle temastan ve ateşten uzak tutun.

VI. Uyarı

1. İçerde ve kuru ortamda kullanınız.

2. Cihaz, kendini kısa-devreden koruyabilir ama pil haricen kısa devre olmuşsa pili koruyamaz.

3. Ürünü söküp parçalarına ayırmaya çalışmayın. Darbelere karşı koruyun.

4. Bu cihaz ≤3000 mAh kapasiteli Ni-Mh / Ni-Cd (AA / AAA) pilleri şarj etmek için uygundur.

5. Bu şarj cihazını, 0°C – 40°C sıcaklık aralığında kullanabilirsiniz.

İhracatçı Firma	: Power Stations Limited
Adres	: Rm506, Wanhui building, No. 4001 Longgang Avenue, Longgang District, Shenzhen, China
Tel	: +86-755-89618896
Fax	: +86-755-89618895

Türkiye Distribütörü

İthalatçı Firma	: BİRİKİM PİLLERİ BATARYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: KEMANKEŞ CAD. HALİLPAŞA SOK. NO: 22/A KARAKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE
Posta Kodu	: 34425
Tel	: +90 212 251 15 85
Fax	: +90 212 251 94 33
Web	: www.birikimpilleri.com